

PL CL 1.2

СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ 37x10 мм

Блок аварийного питания 200x20x20мм
Аккумуляторная батарея 147x13 мм



180-240 В




Время зарядки
24 ч.



50-60 Гц



Время работы
в аварийном
режиме 180 мин.



220 Лм основной
160 Лм
аварийный



Ni-MH
3.6 В; 2.2 Ач



Светодиод
3 Вт



Степень защиты от
пыли и влаги IP 40

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Аварийный светильник PL CL 1.2 является компактным и эргономичным изделием для освещения мест эвакуации при нештатной ситуации или плановом отключении электроэнергии.

Светильник прост в установке и вписывается в любой дизайн интерьера. Соответствует всем требованиям ГОСТ.

РЕЖИМ РАБОТЫ постоянный / непостоянный

ТИП МОНТАЖА потолочный

УСТАНОВКА И УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**МАРКИРОВКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
И ОПИСАНИЕ ИНДИКАТОРОВ:**

Фаза, Ноль, Вкл/Выкл – дублирующая фаза для подключения/отключения постоянного режима.

Зеленый светодиод – светильник подключен к сети 220 В, заряд аккумулятора.

ВНИМАНИЕ!

Соблюдайте полярность.

Избегайте замыкания положительных и отрицательных электродов батареи.

Не оставляйте изделие без подзарядки более двух месяцев, даже если оно не используется, так как это может привести к сокращению срока службы батареи.

