



PL CL 1.0

СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ 320x105мм



220-240 В



Время зарядки
24 ч.



50-60 Гц



Время работы
в аварийном режиме
120 мин.



Ni-Cd
3,6 В; 0,8 Ач



Степень защиты от
влаги и пыли IP 20



600 Лм



8 Вт / 1 Вт
основной / аварийный
режим

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Светильник PL CL 1.0 является идеальным решением в сфере ЖКХ.

Корпус светильника выполнен из стали 0,5 мм, рассеиватель - из прочного пластика.

Для работы в основном режиме используются 24 ярких светодиода, а для работы в аварийном режиме установлены еще 4 дополнительных светодиода, что повышает надежность изделия.

Предусмотрена защита от перезаряда и функция тестирования аварийного режима.

Изделие можно укомплектовать датчиком движения.



РЕЖИМ РАБОТЫ постоянный / непостоянный

ТИП МОНТАЖА настенный, потолочный

УСТАНОВКА И УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАРКИРОВКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
И ОПИСАНИЕ ИНДИКАТОРОВ:

L - фаза на аварийный модуль, N - ноль,
L` - фаза, E - земля

«CHARGE» – заряд аккумулятора

«POWER» – аккумулятор заряжен

«TROUBLE» – светильник неисправен

ВНИМАНИЕ!

Обязательно подключать заземляющий контакт.

Соблюдайте полярность.

Избегайте замыкания положительных и отрицательных электродов батареи.

Не оставляйте изделие в течение двух месяцев без подзарядки, даже если он не используется, так как это может привести к сокращению срока службы батареи.